

## Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC

Réf. 370SBOX

Secteur, kit 1/2



### DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC - Réf. 370SBOX

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC 2, kit 1/2 :  
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).  
Boîtier d'encastrement étanche :

- Colletette avec joint d'étanchéité.
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
- Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).
- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit, filtre et électrovanne intégrés et accessibles par l'avant.
- Robinet BINOPTIC 2 : F1/2".
- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Garantie 30 ans.  
À commander avec les plaques de commande de références : 370100 ou 370110.

### AVANTAGES



Installation encastrable dans le mur



Alimentation sur secteur 230/6 V



Boîtier 100% étanche

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC - Réf. 370SBOX

Raccordement	F1/2"
Hauteur	150 mm
Profondeur	83 - 190 mm
Largeur	175 mm
Normes	ACS
Garantie	

